

Ilość osób usprawnionych do sterowania sygnałem dzwonienia : 1

Wejścia:

- 4 wejścia typu **NC/NO** minimalny czas zwarcia/rozwarcia aktywujący wejście – 0,5 sek.
- zakres napięć wejściowych dla **0** =0V do 0,4V
- zakres napięć wejściowych dla **1** = 5V do 18V

Wyjścia: 4 wyjścia ,przełącznikowe-przełączające 240/7A

Napięcie zasilania: 12V znamionowe (9-16V), stabilizowane

Pobór prądu: 45mA w stanie normalnym , 800mA przy dzwonieniu lub załączeniu , 1000mA przy dzwonieniu gdy wszystkie wyjścia załączone

Temp. pracy: -25°C do 70°C (bez kondensacji lub oszronienia)

Kolor obudowy: czarny

Typ obudowy: polistyren

Wymiary: szerokość – 65mm , wysokość – 91mm , głębokość – 22mm